



## Agregat prądowórczy

# FH 9220 W

Nr art. 28601

### Charakterystyka

- Zakres prądu spawania od 40 do 220 A
- Cykl spawania prądem 130 A - 100 %
- Cykl spawania prądem 170 A - 60 %
- Cykl spawania prądem 220 A - 35 %
- Regulacja napięcia  $\pm 4 \%$
- Niski poziom zakłóceń THD  $\leq 6 \%$
- Klasa izolacji prądnicy H
- Stopień ochrony prądnicy IP 23

### Parametry techniczne

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Częstotliwość</b>        | <b>50 Hz</b>   |
| <b>Napięcie</b>             | <b>400 / 230 V</b>                                   |
| <b>Moc 3~ maks. / znam.</b> | <b>8,7 kVA / 7,8 kVA (cos <math>\phi</math> 0,8)</b> |
| <b>Prąd znamionowy 3~</b>   | <b>11,3 A</b>  |
| <b>Moc 1~ maks. / znam.</b> | <b>4,4 kW / 4,0 kW</b>                               |
| <b>Prąd znamionowy 1~</b>   | <b>17,4 A</b>  |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Silnik              | Honda               |
| Model               | GX 390              |
| Pojemność           | 389 cm <sup>3</sup> |
| Chłodzenie          | Powietrze           |
| Cylindry            | 1                   |
| Takt                | 4                   |
| Miska oleju         | 1,1 L               |
| Rozruch             | Manualny            |
| Paliwo              | Benzyna             |
| Zbiornik            | 6,1 L               |
| Spalanie (moc 75 %) | 2,7 L / h           |
| Hałas Lwa           | 97 dB(A)            |

|           |        |
|-----------|--------|
| Waga      | 98 kg  |
| Długość   | 790 mm |
| Szerokość | 580 mm |
| Wysokość  | 505 mm |

### Wyposażenie standardowe

- Gniazda przewodów spawalniczych
- Gniazdo 400 V 16 A
- Gniazdo 230 V 16 A
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Czujnik poziomu oleju

### Wyposażenie opcjonalne i serwisowe

- Przewody spawalnicze 3 mb - 35 mm<sup>2</sup> Nr art. 14110
- Przewody spawalnicze 10 mb - 35 mm<sup>2</sup> Nr art. 14113
- Wąż do spalin Nr art. 15876
- Przyłącze węża do spalin Nr art. 10118
- Licznik czasu pracy Nr art. 23300
- Zestaw transportowy Nr art. 28807
- Pakiet serwisowy (filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy) Nr art. 16582

### Normy i Dyrektywy

- **2000/14/WE**  
Dyrektywa Emisji Hałasu wraz ze zmianą 2005/88/WE
- **2006/42/WE**  
Dyrektywa Maszynowa
- **2014/35/WE**  
Dyrektywa Niskiego Napięcia
- **2014/30/WE**  
Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej